

Fluke 9040 相序旋轉指示儀



主要功能

- 指示全部3相
- 線序旋轉指示
- 清晰的LCD顯示幕
- 不需要電池

產品概述: Fluke 9040 相序旋轉指示儀

相序旋轉指示儀，滿足工業應用的高電壓能力

在所有採用三相電源為馬達、驅動和電氣系統提供電能的領域，Fluke 9040均可以有效地測量相序旋轉方向。Fluke 9040是一款旋轉磁場指示儀，可通過LCD顯示幕清晰指示3個相線以及相序旋轉方向，以確定正確的連接。利用它可以快速確定相序，其電壓（高達700V）和頻率範圍非常適合於商業和工業應用。附帶的測試探棒具有可變的鉤夾範圍，可安全進行連接，並且是工業插孔。

規格: Fluke 9040 相序旋轉指示儀

| | |
|------|----------|
| 技術指標 | |
| 電壓範圍 | 40-701 V |

| | |
|-------|-----------|
| 頻率範圍 | 15-401 Hz |
| 工作計時器 | 連續 |

| | |
|-------|--------------|
| 環境參數： | |
| 工作溫度 | 1 °C 至 40 °C |
| 防塵/防水 | IP 40 |

| | |
|--------|----------------|
| 安全技術參數 | |
| 電氣安全 | EN 61011 , |
| | EN 61557-8 |
| 過壓等級 | CAT III, 600 V |
| | CAT IV, 300 V |

| | |
|---------|--------------|
| 機械和一般參數 | |
| 尺寸 | 124×61×27 mm |
| 重量 | 201 g |
| 電源 | 取自被測設備 |
| 保固期 | 2年 |

機型



Fluke 9040

Fluke 9040相序旋轉指示儀

包括：

- 3個自固定測試探針（黑色）
 - 鱷魚夾
 - 使用手冊
-

Fluke. 保持您的世界運作不懈。

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

更多資訊
U.S.A. (800) 443-5853
Europe/M-East/Africa
+31 (0)40 267 5100
Canada (800)-36-FLUKE
其他 +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/zh-tw

©2024 Fluke Corporation. Specifications subject to
change without notice.
05/2024

Modification of this document is not permitted
without written permission from Fluke Corporation.